



APPLIQUE MURALE LED FIRST RING 13W

Référence : 31208344



Notice d'installation

1




Retirer le cache métallique:

-soit en tirant sur le sachet plastique protecteur d'origine du cache.

-soit à l'aide d'un tournevis plat adapté: placer le tournevis à l'encoche et soulever soigneusement le cache (le cache est aimanté).


2



2a) Dévisser les quatre vis à l'aide d'un tournevis adapté.

2b) Retirer la face avant.


3



Faire passer le fil d'alimentation (220-240VAC 50/60Hz) à travers le trou prévu.
Afin de garantir les caractéristiques d'étanchéité, l'emploi d'un câble souple est impératif.

Fixer le corps du luminaire sur le support en utilisant des chevilles et vis adaptées.


4



4) Raccorder les fils de l'alimentation d'entrée (3 x 0.75-1.5mm²) à la borne de connexion du luminaire en respectant les polarités.

Refermer le luminaire en revissant la face avant.

5



Remplacer le cache, il se fixera automatiquement par aimantation.

Vérifier que le luminaire est bien fixé.

Rallumer le courant.

Instructions de sécurité importantes

Veuillez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires:

1. Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.
2. L'installation doit être effectuée par un professionnel électricien qualifié dans les règles de sécurité et normes en vigueur.
3. Assurez-vous toujours que le courant est coupé et que le luminaire est refroidi avant d'effectuer toutes opérations de maintenance, nettoyage, remplacement ou ajustement du luminaire.
4. Ne pas dépasser les valeurs nominales de la tension d'alimentation ou de l'ampérage.
5. Pour éviter d'endommager le luminaire, assurez-vous que les câbles d'alimentations, chevilles de fixations et vis sont adaptés et bien fixés avant d'allumer le courant.

1. Couper le courant électrique avant toute installation ou manipulation.
2. Allumer seulement après l'installation complète et la vérification du circuit électrique effectuée.
3. Installation et maintenance uniquement par un électricien professionnel



EAN: 3262571153166

Dimension (Diamètre x Hauteur) : 202mm x 45mm

Puissance : 13W

Lumen: 420 lm

Efficacité lumineuse: >32lm/W

CCT: 3000 °K

T°ft: -20 à 40°C

VAC: 220-240V

Hz: 50/60Hz

Angle de diffusion: 100°

IRC: >80

13W

3000K

IP54

