

# INTERRUPTEURS ET COMMUTATEURS

## Interrupteurs de commande moteur




Contact à ouverture forcée selon EN60947-5-1.  
La poignée ne prend que la position effective des contacts.  
Degré de protection face avant : IP65 sauf si indiqué.

Température de fonctionnement : -25°C à + 50°C.  
Position de montage : quelconque.

**Norme :**  
CEI/EN60947-1 ; CEI/EN60947-5-1  
KEMA, KEUR, UL, CSA.


### Commutateur inverseur de sens de marche. Montage encastré IP54

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
W105/3.0200	20	5,5	7,5	47514423
W151/3.0200	32	7,5	11	-
W251/3.0400	40	11	15	47514427
W451/3.0400	63	18,5	22	47514428
W656/3.0600	80	37	37	47514430
W756/3.0600	125	45	45	47514431



### Commutateur inverseur de sens de marche. Montage boîtier isolant IP65

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
W105/3.I1N0200	20	5,5	7,5	47512200
W151/3.I2N0400	32	7,5	11	47512201
W251/3.I2N0400	40	11	15	47512202
W451/3.I3N0400	63	18,5	22	47512203
W656/3.I7N0400	80	37	37	-
W756/3.I7N0400	125	45	45	-




# INTERRUPTEURS ET COMMUTATEURS

## Interrupteurs de commande moteur

### Commutateur inverseur de sens de marche. Montage boîtier alliage IP54

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
W105/3.6100-K	20	5,5	7,5	47514123
W151/3.6100-K	32	7,5	11	47514124
W251/3.6100-K	40	11	15	47514125



### Commutateur inverseur de sens de marche. Montage boîtier alliage IP65

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
W105/3.ALS2-0200	20	5,5	7,5	47514006
W151/3.ALS3-0200	32	7,5	11	47514007
W251/3.ALS4-0400	40	11	15	47514008
W451/3.ALS4-0400	63	18,5	22	47514009
W656/3.ALS5-0400	80	37	37	47514010
W756/3.ALS5-0400	125	45	45	-



### Commutateur étoile-triangle. Montage encastré IP54

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
S105/1.0200	20	5,5	7,5	47514447
S151/1.0400	32	7,5	11	47514450
S251/1.0400	40	11	15	47514451
S451/1.0400	63	18,5	22	47514452
S656/1.0600	80	37	37	47514454



# INTERRUPTEURS ET COMMUTATEURS

## Interrupteurs de commande moteur

### Commutateur étoile-triangle avec contact auxiliaire de sécurité positive pour contacteur. Montage encastré IP54

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
S105/26.0200	20	5,5	7,5	47514470
S151/26.0200	32	7,5	11	47514479
S251/26.0400	40	11	15	47514499
S451/26.0400	63	18,5	22	47514528
S656/26.0600	80	37	37	-



### Commutateur étoile-triangle. Montage boîtier isolant IP65

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
S105/1.I1H0200	20	5,5	7,5	47512220
S151/1.I2H0400	32	7,5	11	47512221
S251/1.I2H0400	40	11	15	47512222
S451/1.I3H0400	63	18,5	22	47512223
S656/1.I7H0400	80	37	37	-



### Commutateur étoile-triangle. Montage boîtier alliage IP54

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
S105/1.6100-K	20	5,5	7,5	47514147
S151/1.6100-K	32	7,5	11	47514148
S251/1.6100-K	40	11	15	47514149



### Commutateur étoile-triangle. Montage boîtier alliage IP65

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
S105/1.ALS2-0200	20	5,5	7,5	47514020
S151/1.ALS3-0200	32	7,5	11	47514021
S251/1.ALS4-0400	40	11	15	47514022
S451/1.ALS4-0400	63	18,5	22	47514023
S656/1.ALS5-0400	80	37	37	47514024



# INTERRUPTEURS ET COMMUTATEURS

## Interrupteurs de commande moteur

### Commutateur DAHLANDER 1 sens de marche avec 0 positionné à gauche. Montage encastré IP54

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
P105/1.0200	20	5,5	7,5	47514471
P151/1.0200	32	7,5	11	47514474
P251/1.0400	40	11	15	47514475
P451/1.0400	63	18,5	22	47514476
P656/1.0600	80	37	37	47514478
P756/1.0600	125	45	45	47514521



### Commutateur DAHLANDER 1 sens de marche avec 0 positionné à gauche. Montage boîtier isolant IP65

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
P105/1.11H0200	20	5,5	7,5	47512230
P151/1.12H0400	32	7,5	11	47512231
P251/1.12H0400	40	11	15	47512232
P451/1.13H0400	63	18,5	22	47512233
P656/1.17H0400	80	37	37	-
P756/1.17H0400	125	45	45	-



### Commutateur DAHLANDER 1 sens de marche avec 0 positionné à gauche. Montage boîtier alliage IP65

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
P105/1.ALS2-0200	20	5,5	7,5	47514030
P151/1.ALS3-0200	32	7,5	11	47514031
P251/1.ALS4-0400	40	11	15	47514032
P451/1.ALS4-0400	63	18,5	22	47514033



# INTERRUPTEURS ET COMMUTATEURS

## Interrupteurs de commande moteur

### Commutateur DAHLANDER 1 sens de marche avec 0 positionné au milieu. Montage encastré IP54

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
P105/5.0200	20	5,5	7,5	47514483
P151/5.0200	32	7,5	11	47514486
P251/5.0400	40	11	15	47514487
P451/5.0400	63	18,5	22	47514488
P656/5.0600	80	37	37	-
P756/5.0600	125	45	45	-



### Commutateur DAHLANDER 1 sens de marche avec 0 positionné au milieu. Montage boîtier alliage IP65

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
P105/5.ALS2-0200	20	5,5	7,5	47514035
P151/5.ALS3-0200	32	7,5	11	47514036
P251/5.ALS4-0400	40	11	15	47514037
P451/5.ALS4-0400	63	18,5	22	47514038



# INTERRUPTEURS ET COMMUTATEURS

## Interrupteurs de commande moteur

### Commutateur DAHLANDER 1 sens de marche avec 0 positionné au milieu. Montage boîtier alliage IP54

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
P105/5.6100-K	20	5,5	7,5	47514183
P151/5.6100-K	32	7,5	11	47514184
P251/5.6100-K	40	11	15	47514185



### Commutateur DAHLANDER démarrage étoile- triangle en petite vitesse. Montage encastré IP54

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
P105/6.0200	20	5,5	7,5	47514494
P151/6.0200	32	7,5	11	47514496
P251/6.0400	40	11	15	47514498
P451/6.0400	63	18,5	22	47514522
P656/6.0600	80	37	37	-
P756/6.0600	125	45	45	-



### Enroulement séparé. Montage encastré IP54

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
P105/7.0200	20	5,5	7,5	47514503
P151/7.0200	32	7,5	11	47514506
P251/7.0400	40	11	15	47514505
P451/7.0400	63	18,5	22	-
P656/7.0600	80	37	37	-
P756/7.0600	125	45	45	-



# INTERRUPTEURS ET COMMUTATEURS

## Interrupteurs de commande moteur

### Enroulement séparé. Montage boîtier alliage IP65


Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
P105/7.ALS2-0200	20	5,5	7,5	47514045
P151/7.ALS3-0200	32	7,5	11	47514046
P251/7.ALS4-0400	40	11	15	47514047
P451/7.ALS4-0400	63	18,5	22	47514048



### Commutateur moteur monophasé 1 sens de marche. Montage encastré IP54

Avec condensateur de démarrage


Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
E105/1.0200	20	2,2	2,2	47514912
E151/1.0200	32	3	3	-



### Commutateur moteur monophasé inverseur de sens de marche avec position de démarrage. Montage encastré IP54

Avec condensateur de démarrage


Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
E151/4.0200	32	3	3	47514930



### Commutateur moteur monophasé inverseur de sens de marche. Montage encastré IP54

Avec condensateur de démarrage

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
E105/5.0200	20	2,2	2,2	47514940
E151/5.0200	32	3	3	47514950




# INTERRUPTEURS ET COMMUTATEURS

## Interrupteurs de commande moteur

### Commutateur moteur monophasé inverseur de sens de marche. Montage boîtier alliage IP54


Avec condensateur de démarrage

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
E105/5.8500	20	2,2	2,2	47514910
E151/5.8570	32	3	3	47514920



### Commutateur moteur monophasé inverseur de sens de marche avec double condensateur. Montage encastré IP54

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
E105/89.0200	20	2,2	2,2	47514941



### Commutateur moteur monophasé inverseur de sens de marche avec double condensateur. Montage boîtier alliage IP54

Réf.	Ith (A)	Puissance mot. AC3 (kW)	Puissance mot. AC23 (kW)	Code article
E105/89.8500	20	2,2	2,2	47514913

