

Date de la fiche technique du produit: 28.02.2025



Données générales

Code Radium	OTNA3100
Désignation	DRIVER FLAT 12W/24V IP20 RADIUM
EAN 10 (unité)	4003556010000
Unité de transport (pièces)	115
EAN 40 (carton)	4003556410008
Poids brut du carton en kg	8.11
Longueur box in m	0.45
Largeur du carton en m	0.24
Hauteur du carton en m	0.2
Poids du produit	54 g
Product status	● Actif

Les paramètres électriques

Valeur nominale de puissance de sortie max.	12.0 W
puissance de sortie	0-12.0 W
Facteur de puissance	>0,92
Tension d'entrée AC (zone)	220-240 V
Tension de sortie	24 V
tension de sortie	24-24 V
Résistance aux surtensions (L - N)	2 kV
Nombre de canaux	1
courant de sortie	0-500 mA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Les paramètres électriques

adapté à une tension continue (côté primaire)	Non
Nombre maximum sur le disjoncteur automatique 16A	80
Gradable	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non

Durée de vie

Durée de vie	50000 h
Température Tc max.	90 °s Celsius

Spécification

Efficacité moyenne	>80 pourcent
longueur	112 mm
hauteur	16 mm
largeur	46 mm
Matériel	Matière plastique
modèle	statique

Notices explicatives pour fonctionnement

classe de protection (IP)	IP20
Mode de connexion	pincés à ressort
Zone de température ambiante	-25...+45
Température Tc max.	90 °s Celsius

Notices explicatives

Alimentation compacte à tension constante 24V pour le fonctionnement de modules LED, non dimmable, pour les applications intérieures

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Particularités



Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en

Appareillage de commande de bande LED

DRIVER FLAT 12W/24V IP20 RADIUM

Radium

vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.