

COMMANDE DE PUISSANCE ET PROTECTION MOTEUR

Démarrateurs DAHLANDER



1 SENS DE MARCHE
2 VITESSES

Sécurité

Interrupteur général/sectionneur : de type sécurité avec possibilité de cadenassage pour intervention & maintenance, selon version.

Sécurité petite et grande vitesse par verrouillage électrique et mécanique.

La protection en grande vitesse est assurée par le disjoncteur.

La protection de la petite vitesse

est assurée par le relais thermique et le disjoncteur.

Commande

Par bouton poussoir, petite vitesse, grande vitesse et arrêt.

Tension de commande : 400V~

Pose

Livré avec un jeu de 4 pattes de fixations murales.

Important : lors de la commande, il faut impérativement préciser le courant nominal de la petite vitesse I_{pv} et de la grande vitesse I_{gv} .

Caractéristiques :

Boîtier IP55 / IK 07.

Relais thermique pour PV.

Contacteur type BF/AC3.

Relais thermique :

- réglage de 0,6 à 1 x I_n .
- compensé en température de -20 à 55°C
- classe de déclenchement 10A
- sensible à l'absence de phase
- réarmement manuel.

Disjoncteur-moteur :

- magnétique $I_{mag} = 12 \times I_n$
- sensible à l'absence de phase
- verrouillage en position arrêt
- auto-protégés jusqu'au calibre 2,2KW (100kA).

Démarrateur DAHLANDER sans interrupteur général

Pour la commande et la protection magnéto-thermique du moteur et de la ligne sans interrupteur général

Réf.	Puissance mot. (kW)	LxHxP (mm)	Code article
DMDADRT4	4	254x180x165	47416660
DMDADRT7,5	7,5	254x180x165	47416661
DMDADRT11	11	254x180x165	47416662



Démarrateur DAHLANDER avec interrupteur général

Pour la commande et la protection magnéto-thermique du moteur et de la ligne avec interrupteur général

Réf.	Puissance mot. (kW)	Code article
DMDAIGDRT4	4	47416665
DMDAIGDRT7,5	7,5	47416666
DMDAIGDRT11	11	47416667



3 x 400 V - 50 Hz

